

Digitaler Funkwecker

Der smarte Funkwecker von ADE bietet sanftes Nachtlicht per Lichtsensor, Dual-Alarm mit Schlummerfunktion, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige sowie DCF-Funksignal mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung. Das LCD-Display (51 × 44 mm) ist weiß beleuchtet. Bedienung per Drucktasten und Schiebeschalter. Farben: Bambus (CK2112), Schwarz (CK2310-1), Weiß (CK2310-2).



Artikel Nr. CK2112
Farbe Bambus/Weiß



Artikel Nr. CK2310-1
Farbe Schwarz/Weiß



Artikel Nr. CK2310-2
Farbe Weiß/Weiß

Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig

Länge	7,9 cm
Breite	7,9 cm
Höhe	3,3 cm
Gewicht	0,135 kg
Produkt EAN	4262379091287
Einheiten pro Palette	1680

Produkt versandfertig

Länge	10,5 cm
Breite	4,7 cm
Höhe	9,4 cm
Gewicht	0,18 kg
Versandfertige Kartonage	×

Verpackungseinheit

Länge	48,3 cm
Breite	23,2 cm
Höhe	39,2 cm
Gewicht	14,9 kg
VPE EAN	4262379090983
Stück pro VPE	80

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- 2 Weckzeiten mit Schlummerfunktion
- Kalender mit Datumsanzeige (DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL)
- Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- 2 x Alarm ON/OFF per Schiebeschalter
- Automatische und manuelle Zeiteinstellung
- 12/24 h Anzeige
- Tages- und Nachtlichtsensor
- Rutschfeste Füße

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Innenbereich
Speicherplätze	2 Weckzeiten
Bedienung	Tasten, Schalter (mehrz.)
Grad - Messbereich	-9 – 50 °C
Grad - Genauigkeit	± 1°C
Grad - Ablesegenauigkeit	0,1 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Hinterleuchtungszeit	8 sec
Display - Breite	52 mm
Display - Höhe	50 mm
Display - Ziffernbreite	10 mm
Display - Ziffernhöhe	19 mm
Display - Hinterleuchtet	temporär
Pflegehinweise - Vorhanden	✓
Warnhinweis - Vorhanden	✓
Gerätetypen	Thermometer, Hygrometer, DCF, Lichtsensor
Stromversorgung - Energiequelle	Batterie

Empfohlener Anwendungsbereich	Menschen
Wählbare Einheiten	°C, °F
Oberfläche	matt
Zeiteinteilung	Std., Min., Sek.

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	ABS-Kunststoff
---------	----------------

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Größe	AA
Gewicht	25 g
Nennspannung	1,5 V
Entladungsabschaltspannung	0,9 V
Maximaler Ausgangsstrom	2 A
Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Anzahl	2